



# Entel HX446E



Beeindruckend robustes PMR-446 Funksprechgerät mit besonderen Features. Das ENTEL HX-446E erfüllt die Prüfnormen IP-55 sowie MIL-STD 810 C/D/E/F.

## Welche Vorteile bietet das ENTEL HX-446E gegenüber anderen Geräten in dieser Preisklasse?

- Zum serienmäßigen Lieferumfang gehört ein **Schnell-Standlader mit zwei Ladeschächten** in dem Sie beispielsweise gleichzeitig das Gerät mit installiertem Akku und einen weiteren separaten Akkupack aufladen können.  
 Natürlich können Sie auch nur einen oder zwei separate Akkupacks aufladen während sich das HX-446E Funkgerät im Einsatz befindet. Somit sind Sie auch bei längeren Einsätzen immer mit aufgeladenen Akkupacks versorgt.  
 Für jeden Ladeschacht ist eine LED Anzeige auf der Front des Laders gut sichtbar. Ein optionaler **Bluetooth Adapter** lieferbar. Dieser erlaubt die Nutzung des Funkgeräts auch mit Bluetooth Headsets. Kabelsalat gehört somit der Vergangenheit an.
- Der mitgelieferte **Li-Ion Akkupack verfügt über einen Mikroprozessor** welcher die Ladezyklen zählt und speichert. Das Gerät alarmiert Sie nach 420mal Aufladen akustisch wenn sich die Lebensdauer des Akkupacks dem Ende zuneigt und der Akkupack durch einen neuen ersetzt werden sollte. Der Hersteller gibt an das der Akkupack bis zu 450- mal wiederaufgeladen werden kann (üblich auch bei anderen Herstellern). Danach können Sie den Akkupack auch weiterhin verwenden und aufladen oder ihn gegen einen neuen Akkupack ersetzen. So sind Sie immer bestens informiert über den Zustand Ihres Akkupacks. Diese Funktion fanden wir bei anderen Geräten in dieser Preisklasse so noch nicht.

Frequenzbereich	• 446.00625-446.00925 MHz.
Kanalanzahl	• 16 Kanäle (mit 8 PMR-446 Frequenzen und diversen Pilotönen belegt)
Sendeleistung	• 500mW
Ausstattung ab Werk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED Anzeige informiert über aktuelle Einstellungen</li> <li>• akustische Warnung bei niedriger Akkukapazität</li> <li>• Time-Out Timer Funktion (Sendezeitbegrenzung auf 90 Sek.)</li> <li>• Tastaturquittierungstöne</li> <li>• akustische Warnung nach 420mal Aufladen</li> <li>• Alarmtaste (lauter Alarmton aus dem Lautsprecher auf Knopfdruck)</li> <li>• Monitorfunktion</li> <li>• Cloningfunktion (mit dem optionalen Cloningkabel HXCL)</li> <li>• kräftiger Lautsprecher (1W Audio Output)</li> </ul>

optionale Funktionen (vom Fachhändler programmierbar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VOX Funktion mit 10 Empfindlichkeitsstufen</li> <li>• Scan- Funktion (Normal &amp; Prioritätskanal)</li> <li>• Voice- Scrambler (Sprachverschleierung)</li> <li>• über 50 CTCSS Pilottöne</li> <li>• über 80 verschiedene DCS Pilottöne</li> <li>• zuschaltbare Tastatursperre (Key Lock)</li> <li>• APO- Funktion (Automatic Power Save)</li> <li>• Änderung der Zeitspanne der Sendezeitbegrenzung</li> <li>• Abschaltung der Tastaturquittierugstöne</li> </ul>
Anschluss für Headsets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ein spezieller Anschluß befindet sich seitlich am Gerät</li> <li>• nur Original ENTEL Audiozubehör kann verwendet werden</li> </ul>
Abmessungen BxHxT mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 62,5 x 100 x 39,5 (ohne Antenne und Gürtelclip)</li> <li>• Länge der Antenne 7cm</li> </ul>
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 233g (mit Akku und Antenne)</li> </ul>
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENTEL HX-446E Handfunkgerät mit Antenne</li> <li>• Li-Ion Akkupack (1800mAh, 7,4V) Modell CNB450E</li> <li>• Doppel-Schnellladegerät Modell CSAHX</li> <li>• Gürtelclip</li> <li>• Bedienungsanleitung</li> </ul>

