



Alan Electronics



HM 135 S

VHF-Betriebsfunkgerät

- **Kanalanzahl: bis zu 32 Kanäle**
- **LCD -Display mit Beleuchtung**
- **Abnehmbare Frontblende**
- **CTCSS/DCS Codierung**
- **Fünfton-Selektivruf**
- **Notruffunktion**
- **Scanfunktion**
- **Monitorfunktion**
- **Gruppenruf**
- **Fehlermeldungsfunktion**
- **Squelch (Rauschunterdrückung)**
- **Programmierbare Sendeleistung**
- **Programmierbare Funktionstasten**
- **Sendesperre auf belegten Kanälen**
- **Sendezeitbegrenzer (Time Out Timer)**
- **Erfüllt MIL-Standard 810C/D/E/F**



Im Lieferumfang enthalten:

Standard-Mikrofon MK06/35, Anschlusskabel, Fahrzeughalterung und Bedienungsanleitung

Technische Daten

programmierbarer Frequenzbereich: 136 - 174 MHz VHF
max. programmierbare Kanalzahl: 32
Kanalraster: 12,5/20/25 kHz
Spannungsversorgung: 13,8 VDC
Abmessung (T/H/B) ohne Front: 174 x 48 x 150 mm
Nur Frontblende: 180 x 57 x 28 mm
Gewicht : ca. 1400 g

Sender:

HF-Ausgangsleistung: 4 - 25 Watt
Modulationsart: FM (F3E)/PM (G3E)

Empfänger:

Empfindlichkeit (12 dB SINAD): <0,3 µV
Schaltbandbreite: 38 MHz

Optionales Zubehör

MB06/35	Basis-Mikrofon für HM Serie
MK06/35-K	DTMF-Mikrofon mit Tastatur
PS06/35	Netzteil für Feststation
PRGHM/35	Programmiersoftware f. HM35-Serie
Kit	für absetzbares Bedienteil der HM35 Serie

ALAN Electronics GmbH

Daimlerstraße 1 k · D-63303 Dreieich · Fon: +49/(0)6103-94 81-0 · Fax: +49/(0)6103-94 81-60
Dovenkamp 11 · D-22952 Lütjensee · Fon: +49/(0)4154-849-0 · Fax: +49/(0)4154-849-100
www.alan-electronics.de · info@alan-electronics.de