

Entel RP-520



Die Entel RP-520 ist eine robuste und preiswerte Base Station bzw. Repeater für das VHF Band. Das Gehäuse ist sehr kompakt und robust aufgebaut ein 7mm dickes Stahlgehäuse schützt die Station auch bei robusten Einsätzen vor Beschädigung. Diese Base Station ist durch sinnvolles Zubehör für alle Einsatzzwecke erweiterbar.

Frequenzbereich	136-174 MHz.
Sendeleistung	1-5 Watt
Kanalabstand	12,5/ 20/ 25 kHz
Kanalsteps	5 kHz. oder 6,25 kHz.
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • preiswerte 1 Kanal Basisstation bzw. Single Tone Repeater • robustes 7 mm Stahlblechgehäuse • konstante Ausgangsleistung 5 Watt VHF • 220 Volt Betrieb eingebautes Netzteil, DC 13,8 Volt, Akkubetrieb dadurch auch portabel einsetzbar • eingebauter Qualitätslautsprecher und Mikrofonanschluss • optioneller Notstrombetrieb über Akku • 1 Antennenanschluss erweiterbar per Duplexweiche mit zweitem Antennenanschluss • Dual Receiver (Repeater) • PC programmierbar per Software • CTCSS und DSC with reserve Burst • externes Interface für Teleunit • eingebauter Voicescrambler
Stromversorgung	110-240 Volt oder 13,8 Volt DC Batteriebetrieb
Abmessungen (mm), BxHxT	113x210x260
Gewicht (g)	5000 Gramm
Lieferumfang	ENTEL RP-520 einschl. Bedienungsanleitung, AC Stromversorgungskabel, Haltebügel
optionelles Zubehör (nicht im Lieferumfang)	Duplexer, Li-ION Battery, Standmikrofon, Handmikrofon, 12 Volt DC Kabel, Wandhalterung, wasserdichtes Gehäuse, programmierbare Sprach Verschleierung